

開発中

本品種は開発中につき後日変更する場合があります。

INC5005AC1

大電流ドライブ用
シリコン NPN エピタキシャル形

概要

INC5005AC1は、シリコンエピタキシャル形トランジスタで、コレクタ電流が大きく、 $V_{CE(sat)}$ が小さく設計されております。

また、セットの小型化、高密度実装用として幅広くご使用いただけます。

特徴


- コレクタ電流が大きい($I_C=1.5A$)
- $V_{CE(sat)}$ が小さい($V_{CE(sat)} < 0.5V_{max}$; $I_C=800mA$ 、 $I_B=80mA$)

用途

スイッチング、小形モータドライブ用

外形図

単位:mm



電極接続

- ①: ベース
- ②: エミッタ
- ③: コレクタ

EIAJ: SC-59


JEDEC: TO-236類似

最大定格 ($T_a=25^{\circ}C$)

記号	項目	定格値	単位
V_{CEO}	コレクタ・エミッタ間電圧	25	V
V_{CBO}	コレクタ・ベース間電圧	45	V
V_{EBO}	エミッタ・ベース間電圧	6	V
I_C	コレクタ電流	1.5	A
P_C	コレクタ損失	200	mW
T_j	接合部温度	150	$^{\circ}C$
T_{stg}	保存温度	-55~150	$^{\circ}C$

マーク図

形名表示



電気的特性 ($T_a=25^{\circ}C$)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CEO}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C=1mA$ 、 $I_B=0mA$	25	-	-	V
$V_{(BR)CBO}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C=100\mu A$ 、 $I_E=0mA$	45	-	-	V
$V_{(BR)EBO}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E=100\mu A$ 、 $I_C=0mA$	6	-	-	V
I_{CBO}	コレクタ遮断電流	$V_{CB}=45V$ 、 $I_E=0mA$	-	-	0.1	μA
I_{EBO}	エミッタ遮断電流	$V_{EB}=6V$ 、 $I_C=0mA$	-	-	0.1	μA
h_{FE1}	直流電流増幅率 1	$V_{CE}=1V$ 、 $I_C=5mA$	45	-	-	-
h_{FE2}	直流電流増幅率 2	$V_{CE}=1V$ 、 $I_C=100mA$	85	-	300	-
h_{FE3}	直流電流増幅率 3	$V_{CE}=1V$ 、 $I_C=100mA$	40	-	-	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C=800mA$ 、 $I_B=80mA$	-	0.28	0.5	V
$V_{BE(sat)}$	ベース・エミッタ飽和電圧	$I_C=800mA$ 、 $I_B=80mA$	-	0.28	0.5	V
$V_{BE(on)}$	ベース・エミッタ間オン電圧	$V_{CE}=1V$ 、 $I_C=10mA$	-	0.66	1	V
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE}=10V$ 、 $I_E=-50mA$ 、 $f=100MHz$	100	300	-	MHz
C_{ob}	コレクタ出力容量	$V_{CB}=10V$ 、 $f=1MHz$	-	6.5	-	pF



<http://www.idc-com.co.jp> 〒854-0065 長崎県諫早市津久葉町 6-41

安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。